



Veria Pipeheat 10

Einbauanleitung

Installationsvejledning

Guide d'installation

Installation guide

Installationhandledning



VERIA 

Produkt Spezifikation - Veria Rohrbegleitheizung

Rohrbegleitheizung zur Vermeidung von Frostschäden an Metall- und Kunststoffrohren.

Der Anschluss erfolgt durch eine 2 m lange Zuleitung und einem bereits montiertem Schukostecker. Die Isolierung und Kunststoffrohre müssen eine Nenngrenztemperatur von 65°C aufweisen.

Veria Pipeheat 10 darf nur an eine Hausinstallation, die mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungs-differenzstrom ausgestattet ist, angeschlossen werden.

Veria Pipeheat 10 Heizbänder sind für einen vorübergehenden Betrieb vorgesehen. Dauerhafte Installationen dürfen nur durch den Elektrofachmann vorgenommen werden.

Die Zuleitung darf nicht ausgetauscht werden. Im Falle einer Beschädigung ist das gesamte Heizelement auszuwechseln.



Dieses Gerät darf nur von Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, mentaler, motorischer Einschränkung oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie eine Einweisung oder Anleitung erhalten haben die den sicheren und gefahrlosen Umgang sowie den Hinweis auf mögliche Gefahren mit dem Gerät beinhaltet. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern die keine Einweisung erhalten haben nicht durchgeführt werden.

Betriebsleistung:	230 V~
Nennleistung:	10 W bei 10° C
Kleinster Biegeradius:	35 mm
Max. Betriebstemperatur:	65° C eingeschaltet 85° C ausbeschaltet
Min. Verlegetemperatur:	-5° C
Isolation außen/Leiter:	TPE/TPE
Anschlußleitung:	2 m



Einbauanleitung

1. Befestigen Sie das Heizband mittels Klebeband so dass es gut an der Unterseite der Rohrleitung anliegt.
2. Isolieren Sie die Rohrleitung mit einer Isolierung von mindestens 30mm Stärke.

Hinweis:

Das Heizband gewährleistet eine Frostsicherheit für Rohrleitungen mit einer Nennweite von 50mm bei einer Temperatur von -25°C und einer Isolierstärke von 30mm.



Garantienachweis

Die 2 Jahre Garantie wird für:

Name:

Telefon:

Adresse:

Postleitzahl/ Stadt

gewährt.

Bitte beachten Sie!

Die Veria Garantie ist nur gültig wenn alle Felder korrekt und vollständig ausgefüllt sind. Der Garantienachweis muss vom Kunden aufbewahrt werden.

Das Heizband wurde montiert von:

Datum:

Artikelnummer (siehe Aufkleber):

VERIA 

VERIA
Ulvehavevej 44
7100 Vejle,
Dänemark

www.veria.de
E-mail: mail@veria.dk

